

室內強力數位電視天線說明書

產品型號：DTT-810

電視天線棒系列產品

產品說明:

本室內強力數位電視天線為地面數位電視訊號的接收裝置，適用於家庭電視訊號及便攜式數字電視訊號的接收。本產品可透過外置變壓器或透過同軸電纜連接電視或機上盒為其工作提供電源。

技術參數:

- 頻率範圍：VHF 87.5-230MHz / UHF 470-862MHz
- 接收訊號範圍：VHF/UHF/FM
- 增益：VHF 26dB / UHF 28dB
- 輸出電平：100dB μ V
- 輸出阻抗：75 Ω
- 噪音干擾指數： \leq 3dB
- 電源供電方式：透過外置變壓器 (DC 6V/100mA) 或者透過數位機上盒 (DC 5V/40mA)

標準配置:

1. 天線主件
2. BSM外置變壓器
3. 同軸電纜線



產品特點:

- SMD電路設計技術
- 時尚輕巧外觀設計
- 超強屏蔽外界干擾性能
- 內建高增益和低噪音放大器裝置
- 透過BSM外置變壓器或者透過數位機上盒供電
- 本產品適合各種地面數位訊號的高清電視 (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) 和數位音頻廣播訊號的接收

安裝說明:

注意：為保證能接收到良好的電視訊號，請仔細閱讀以下聲明

1. 避免本產品接觸訊號干擾源：遠離大功率設備，如：空調、電梯、吹風機、微波爐等
2. 若在室內環境下使用本產品，請將其置於窗戶附近
3. 請將本產品置於高處：在地面數字訊號接收過程中，在訊號發射塔與天線中間若有障礙物，會導致暫時性的訊號損耗，若將本產品置於高處，該情況可得到較大的改善

安裝方法1：透過數位機上盒供電 (圖1)

在安裝本產品之前，確保數位機上盒能夠透過同軸電纜線連接電視接口並提供5V直流電予本產品

步驟1：從包裝盒中取出天線主件及配件

步驟2：將同軸電纜線與天線、數位機上盒連接上 (1)

步驟3：將數位機上盒與電視連接上 (2)，確保機上盒向同軸電纜線供電的功能是處於工作狀態 (具體請參考說明書上關於數位機上盒透過同軸電纜線供電的操作方法)

步驟4：將本產品置於最佳位置，以保證能接收到良好的數位電視訊號 (建議將本產品置於窗戶附近，保證訊號的接收)

步驟5：保證同軸電纜線的乾淨、整齊和安全



安裝方法2：透過外置變壓器供電 (圖2)

步驟1：從包裝盒中取出天線主件及配件

步驟2：將同軸電纜線與天線、數位機上盒/電視連接上 (1)

步驟3：將數位機上盒與電視連接上 (2)

步驟4：將外置變壓器上的電源輸出接口連上天線上的電源輸入接口，並將外置變壓器連上電源

步驟5：將本產品置於最佳位置，以保證能接收到良好的數位電視訊號 (建議將本產品置於窗戶附近，保證訊號的接收)

步驟6：保證同軸電纜線的乾淨、整齊和安全

